

Генератор дизельный сварочный SDW180E

Максимальная мощность генератора (кВт)	4.5
Номинальная мощность генератора (кВт)	4
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Сухой вес (кг)	86
Расход топлива (л/час)	2.3
Объем топливного бака (л)	12.5



Альтернатор
Материал обмотки -
100% медь



Электростартер
Аккумулятор в
комплекте



Гарантия
2 года при условии
регистрации*



Электростанция со встроенным сварочным выпрямителем, передвижная, 220В. 4-тактный, одноцилиндровый, система воздушного охлаждения, система прямого впрыска топлива, дизельный двигатель 9.4 л.с, электро старт, 84 дБ(А), сварочный ток 50-180А, диаметр электрода до 5,0 мм.

Основные характеристики	
Максимальная мощность генератора (кВт)	4.5
Номинальная мощность генератора (кВт)	4
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Сухой вес (кг)	86
Расход топлива (л/час)	2.3
Объем топливного бака (л)	12.5
Гарантия	2 года *
Дополнительная информация	
Уровень шума (дБ(А))	85
Дополнительные опции	аккумулятор 12V/30АН , колёса 4шт , конденсаторная компенсационная система
Альтернатор /генератор переменного тока/	Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной
Коэффициент мощности (Cos f)	1
Сила тока на фазу номинальная (А)	21
Фаз	1
Выводов переменного тока (шт)	2
Выход 12V (Ампер)	8.3
Система пуска	ручной стартер, электростартер
Исполнение	открытое на раме
Приборы контроля	Вольтметр , указатель уровня топлива
Двигатель	
Система охлаждения	Воздушная, принудительная
Число цилиндров	1

Мощность двигателя (л.с.)	9.4
Двигатель, общее описание	Дизельный, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый, прямой впрыск
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Тип двигателя	дизельный без турбонаддува
Объем двигателя , см.куб.	418
Тип топлива	Дизельное топливо
Тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Емкость масляного картера (л)	1.8
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Модель двигателя	FIRMAN SDE 186
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Упаковка	картон
Комплект поставки	инструкция , гарантийный талон , свечной ключ , вилки 2шт , аккумулятор 12V/30AH
Объем брутто (м3)	0.28
Вес брутто (кг)	90
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	750*525*710
Сварочные характеристики	
Сварочное напряжение рабочее (В)	30
Диаметр электрода (мм)	5
Продолжительность нагрузки (ПН/ПВ) (%)	60
Сварочный ток (DC) (А)	180
Генератор	
Регулятор напряжения	электронный

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта fmr@nt-rt.ru || Сайт: <http://firman.nt-rt.ru>