

# Бензиновый генератор FPG8800E1



Однофазный бензогенератор FPG8800E1 это одна из многочисленных моделей линейки бензиновых генераторов, максимальной мощностью 6600Вт/50Гц. Предназначен для резервного питания потребителей различных сфер деятельности.

Бензиновый генератор FPG8800E1 имеет стандартный для электростанций с медной обмоткой вес и габариты, что позволяет в кратчайшие сроки обеспечить подачу электроэнергии напряжением 220 В посредством трех однофазных розеток, расположенной на лицевой стороне генератора.

В качестве топлива в FPG8800E1 используется бензин, который заправляется в бак объемом 25 литров. Экономичный режим работы позволяет до 9 часов работать бесперебойно. В качестве смазывающей

жидкости используется масло марки 10w30 или 10w40. Дополнительно генератор оснащен датчиком уровня топлива и масла. Система охлаждения - воздушная. Генератор оснащен ручной и электрической системой запуска.

Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	6
Максимальная мощность генератора (кВт)	6.5
Расход топлива (л/час)	2.8
Сухой вес (кг)	97
Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм)	695*535*550
Гарантия	2 года *
Дополнительная информация	
Система пуска	ручной стартер, электростартер
Объем топливного бака (л)	25
Исполнение	открытое на раме
Дополнительные опции	аккумулятор 12V 15Ah
Приборы контроля	Вольтметр , индикатор уровня топлива
Дисплей	цифровой
Сила тока на фазу номинальная (А)	27
Фаз	1
Выводов переменного тока (шт)	3
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos f)	1

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Уровень шума (дБ(А))	68
Комплект поставки	инструкция , гарантийный талон , свечной ключ , ключ зажигания 2 шт , вилка 2 шт, переходник 12В , резиновые ножки 8шт , аккумуляторная батарея
<b>Двигатель</b>	
Двигатель, общее описание	Одноцилиндровый, четырехтактный, с верхним расположением клапанов, бензиновый
Тип двигателя	бензиновый
Производитель двигателя	SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD
Модель двигателя	FIRMAN SFE 440E
Объем двигателя , см.куб.	438
Мощность двигателя (л.с.)	15
Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного картера (л)	1.1
Тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Тип топлива	Бензин
Альтернатор /генератор переменного тока/	синхронный , безщёточный
<b>Транспортная информация</b>	
Вес брутто (кг)	99
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	705*550*570
Объем брутто (м3)	0.22
Упаковка	картон

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта [fmr@nt-rt.ru](mailto:fmr@nt-rt.ru) || Сайт: <http://firman.nt-rt.ru>