


Промышленный дизельный генератор SDG115YT

Основная мощность (кВА)	115
Резервная мощность (кВА)	127
Приборы контроля	вольтметр амперметр
Сухой вес (кг)	1350
Расход топлива (л/час)	19.9
Объем топливного бака (л)	200
Напряжение/частота (В/Гц)	400/230/50
Дополнительные опции	подзарядка АКБ , предпусковой подогреватель ОЖ
Дисплей	цифровой
Коэффициент мощности (Cos f)	0.8
Сила тока на фазу номинальная (А)	166
Исполнение	открытое на раме
Число оборотов двигателя (об/мин)	1500
Альтернатор /генератор переменного тока/	трехфазный синхронный генератор переменного тока FG274DX
Двигатель, общее описание	4-х тактный дизельный двигатель
Система охлаждения	Жидкостная, закрытая
Мощность двигателя (л.с.)	146
Число цилиндров	4
Модель двигателя	FIRMAN FD6105ZLDT
Объем брутто (м3)	3.7
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	2300*1100*1480
Вес брутто (кг)	1350



Промышленный дизельный генератор Firman SDG115YT это промышленная генераторная установка, на базе дизельного двигателя FIRMAN SDG115YT, мощностью 146 л.с., с закрытой жидкостной системой охлаждения и механической регулировкой оборотов. Промышленная дизель электростанция имеет вторую степень автоматизации. В качестве генератора переменного тока используется FIRMAN SDG115YT, максимальной мощностью 127 кВА, рассчитанный на три фазы и напряжение 380В. В качестве системы запуска используется электростартер.

Промышленный электрогенератор Firman SDG115YT имеет габариты 2300*1100*1480 и сухой вес 1350 кг. Заправка осуществляется дизельным топливом по ГОСТу. Топливный бак имеет объем 50 литров. При 100% нагрузке, одной заправки хватает на 16 часов непрерывной работы.

Генераторная установка Firman SDG115YT идеальна для решения серьезных задач по энергоснабжению на строительных площадках или в местах требующих подключение оборудования суммарной мощностью до 115 кВА.

Основные характеристики	
Основная мощность (кВА)	115
Резервная мощность (кВА)	127
Сухой вес (кг)	1350

Расход топлива (л/час)	19.9
Объем топливного бака (л)	200
Напряжение/частота (В/Гц)	400/230/50
Дополнительная информация	
Коэффициент мощности (Cos f)	0.8
Сила тока на фазу номинальная (А)	166
Фаз	3
Система пуска	электростартер
Двигатель	
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Число оборотов двигателя (об/мин)	1500
Альтернатор /генератор переменного тока/	трехфазный синхронный генератор переменного тока FG274DX
Система охлаждения	Жидкостная, закрытая
Мощность двигателя (л.с.)	146
Тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Тип топлива	Дизельное топливо
Число цилиндров	4
Тип двигателя	дизельный без турбонаддува
Транспортная информация	
Объем брутто (м3)	3.7
Упаковка	обрешетка
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	2300*1100*1480
Вес брутто (кг)	1350

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта fmr@nt-rt.ru || Сайт: <http://firman.nt-rt.ru>