

Бензиновый генератор SPG1500



Бензогенератор SPG1500 это однофазный генератор марки, максимальной мощностью 1,1 кВт и выходным напряжением 220В. В качестве топлива в SPG1500 используется неэтилированный бензин, который заправляется в бак, емкостью 5.5 литров. Бензиновый генератор SPG1500 имеет сравнительно небольшой вес, 26,5 кг, что добавляет ему мобильности.

Основные характеристики	
Напряжение/частота (В/Гц)	230/50
Номинальная мощность генератора (кВт)	1
Максимальная мощность генератора (кВт)	1.1
Расход топлива (л/час)	0.7
Сухой вес (кг)	26
Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм)	445*360*360
Гарантия	1 год
Дополнительная информация	
Система пуска	ручной стартер
Объем топливного бака (л)	5.5
Исполнение	открытое на раме
Приборы контроля	вольтметр
Сила тока на фазу номинальная (А)	4.5
Фаз	1
Выводов переменного тока (шт)	1
Выход 12V (Ампер)	8.3
Коэффициент мощности (Cos f)	1
Уровень шума (дБ(А))	68
Комплект поставки	инструкция , гарантийный талон, свечной ключ, вилка , переходник на 12В
Двигатель	
Двигатель, общее описание	Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый
Тип двигателя	бензиновый
Производитель двигателя	SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-18
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Модель двигателя	Firman SPE90
Объем двигателя , см.куб.	87
Мощность двигателя (л.с.)	3
Число цилиндров	1
Число оборотов двигателя (об/мин)	3000
Система регулировки оборотов двигателя	механическая
Система охлаждения	воздушная
Емкость масляного картера (л)	0.5
Тип масла	SAE10W30
Тип топлива	Бензин
Альтернатор /генератор переменного тока/	Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной
Альтернатор - материал обмоток	медь 100%
Транспортная информация	
Вес брутто (кг)	28
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм)	460*370*380
Объем брутто (м3)	0.065
Упаковка	картон

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12		Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта fmr@nt-rt.ru || Сайт: <http://firman.nt-rt.ru>